



reddot winner 2025



ONE COMMANDER INCLUDED.



## 무선으로 몇 초 만에 최상의 3D 공간 음향을 구현하다

몇 초 만에 영화 같은 사운드를 경험할 수 있습니다. 모든 순간에 맞춰 설정할 수 있는 생생하고 몰입감 넘치는 3D 입체 오디오를 선사하는 Dolby Atmos® 및 DTS:X로 실내 전체를 채워보세요. JBL BAR 1300MK2 사운드바의 양쪽 끝에서 분리 가능한 무선 스피커를 집어 들고 앉은 자리 뒤에 놓기만 하면 됩니다. 멀리 떨어져서 새로운 슈퍼히어로 인기 영화를 보며 밤을 보내거나 가까이서 수백 개의 스트리밍 서비스에서 엄선한 아늑한 로맨틱 플레이리스트를 즐겨보세요.

작지만 강력한 서브우퍼에서 깊고 강력한 저음을 느끼고, MultiBeam™ 3.0으로 가장 넓고 영화 같은 사운드 스테이지를 느껴보세요. TV를 시청하지 않을 때는 분리 가능한 스피커 중 하나 또는 두 개를 Bluetooth® 장치에 페어링하여 집안 어디에서나 휴대하면서 강력한 사운드를 즐길 수 있습니다. 이 모든 기능이 TV와 원활하게 작동합니다.

TV는 풍부하고 강력한 사운드를 제공하지 못하지만 JBL은 거의 한 세기 동안 영화관, 녹음 스튜디오, 콘서트홀에서 훌륭한 사운드를 제공해 왔습니다. 수준 높은 기술을 우리 집으로 가져와 보세요.

## 특징

- ▶ 분리 가능한 무선 스피커로 구현하는 진정한 입체 서라운드 사운드
- ▶ 최대 출력 2470W 및 8인치 듀얼 드라이버 무선 서브우퍼
- ▶ 진정한 Dolby Atmos® 및 DTS:X
- ▶ MultiBeam™ 3.0
- ▶ PureVoice 2.0
- ▶ SmartDetails
- ▶ 콤팩트한 서브우퍼의 시 사운드 부스트
- ▶ 방송
- ▶ 야간 청취
- ▶ 쉬운 사운드 보정
- ▶ 휴대용 Bluetooth® 스피커
- ▶ 모든 에코시스템 및 음악 스트리밍 서비스와 호환
- ▶ JBL One 앱
- ▶ 4K Dolby Vision 패스스루가 탑재된 HDMI eARC
- ▶ One Commander

Dolby Atmos   dtsx   MultiBeam™   COMPATIBLE WITH Dolby Vision



## 특징 및 장점

**분리 가능한 무선 스피커로 구현하는 진정한 입체 서라운드 사운드**  
 숨 막히는 고음역대 채널로 3D 서라운드 사운드의 정점을 경험해 보세요. 사운드바의 6개 업피어링 스피커와 무선 후방 스피커가 진정한 Dolby Atmos® 사운드를 전달합니다. 무선 연결의 자유로움 전원 연결 없음 사운드바에서 분리 가능한 서라운드 스피커를 한 손으로 들어 올려 앉은 자리 뒤에 놓으면 진정한 서라운드 사운드를 경험할 수 있습니다. 정말 간단하죠 좋아하는 프로그램을 몰아보거나 함께 모여 밤에 영화를 보든 수명이 긴 스피커 배터리 덕분에 몇 시간 동안 몰입감 넘치는 영화관 같은 서라운드 사운드를 즐길 수 있습니다. 시청이 끝나면 스피커를 다시 바 위에 올려놓으면 밤새 충전하세요.

### 진정한 Dolby Atmos® 및 DTS:X

진정한 Dolby Atmos®와 DTS:X로 극장 수준의 3D 공간 사운드에 빠져보세요. 우주선이 머리 위 하늘을 가득 채우는 듯한 짜릿한 경험을 느낄 수 있습니다. 온몸에서 울려 퍼지는 폭발음을 느껴보세요. 녹음 스튜디오에 있는 것처럼 음악을 감상할 수 있습니다.

### MultiBeam™ 3.0

어디에 앉아 있던 액션의 한 가운데에 있을 수 있습니다. MultiBeam™ 3.0은 영화관과 같은 넓은 사운드 스테이지를 제공하여 고속 추격전이나 장대한 전투 장면을 생생하게 전달합니다. 사운드 빔이 실내를 완벽하게 채워 몰입감 넘치는 생생하고 사실적인 사운드를 재현합니다.

### PureVoice 2.0

부드럽게 말하는 대사나 속삭이는 반전 줄거리도 절대 놓치지 마세요. JBL의 자체 PureVoice 2.0은 장면의 주변 소리와 사운드바의 볼륨에 따라 자동으로 대사의 음량을 높이거나 최적화합니다. 따라서 항상 영화관 수준의 음질로 모든 단어를 선명하고 일관되게 들을 수 있습니다.

### SmartDetails

극장에서처럼 영화 사운드 믹스의 모든 미묘한 소리를 들을 수 있습니다. 배경거리는 문소리부터 멀리서 들려오는 고함까지, JBL의 고급 사운드 향상 기술을 통해 영화 제작자가 의도한 대로 선명하고 균형 잡힌 사운드 필드 속에서 모든 디테일을 경험해 보세요.

### 콤팩트한 서브우퍼의 AI 사운드 부스트

AI 사운드 부스트를 사용하면 가장 강력한 8인치 듀얼 드라이버 서브우퍼에서 더욱 웅장한 영화관 수준의 사운드를 즐길 수 있습니다. AI 사운드 부스트는 두 드라이버의 성능을 최대로 끌어올려 콤팩트한 서브우퍼에서 더 뛰어나고 강력한 사운드로 전체 동적 범위를 들을 수 있습니다.

### 방송

주방에서 또 다른 핫함을 만들고 있을 때도 중요한 경기를 놓치고 싶지는 않죠. 분리 가능한 무선 스피커를 하나 또는 둘 다 가져가면 다른 방에서 가족이나 손님이 즐기는 영화 같은 음질의 사운드를 그대로 들을 수 있습니다.

### 휴대용 Bluetooth® 스피커

집 안이나 뒷마당에서 극장 수준의 사운드를 즐겨보세요. 분리 가능한 무선 스피커 중 하나를 Bluetooth® 장치에 페어링하면 강력한 휴대용 스피커가 됩니다. 또는 두 스피커를 페어링하여 진정한 스테레오 사운드를 즐길 수 있으며, 또한 언제든지 Auracast™를 사용하여 호환되는 JBL 또는 Harman Kardon 스피커를 더 추가할 수 있습니다.

### JBL One 앱

JBL ONE 앱에서 사운드바를 설정하여 나만의 사운드바로 만들어 보세요. 정밀한 이퀄라이저로 원하는 대로 사운드를 맞춤화하고, 좋아하는 음악 앱을 검색하고, 소파에서 바로 모든 최신 기능을 위한 소프트웨어 업그레이드를 받을 수 있습니다.

### One Commander

무선 기능을 한 단계 더 발전시키세요. JBL One Commander를 TV에 연결한 후 JBL ONE 앱으로 JBL Bar 1300MK2를 TV에 연결하면 케이블 없이 놀라운 서라운드 사운드를 즐길 수 있습니다.

## 기술 사양

### 일반 사양

- ▶ 사운드 시스템: 11.1.4 채널
- ▶ 전원 공급: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
- ▶ 총 스피커 출력\*(최대 @THD 1%): 2470W
- ▶ 사운드바 변환기: (50x75mm) 레이스트랙 드라이버 8개, 1"(25mm) 트위터 7개, 3"(75mm) 업피어링 폴 레인지 드라이버 4개
- ▶ 서라운드 스피커 변환기: (50x90mm) 레이스트랙 드라이버 2개, 2"(50mm) 폴레인지 드라이버 1개, 3"(75mm) 업피어링 폴레인지 드라이버 1개
- ▶ 서브우퍼 변환기: 8"(200mm) 2개
- ▶ 네트워크 대기 전력: 2W 미만
- ▶ 리튬 배터리: 7.2V, 4722mAh
- ▶ 분리 가능한 서라운드 스피커 재생 시간: 최대 10시간(콘텐츠 유형 및 볼륨 수준에 따라 달라질 수 있음)

### HDMI 사양

- ▶ HDMI 비디오 입력단자: 3개
- ▶ HDMI 비디오 출력단자(강화된 오디오 리턴 채널(eARC) 포함): 1개
- ▶ HDMI HDCP 버전: 2.3
- ▶ HDR/パススルー: HDR10+, Dolby Vision

### 오디오 사양

- ▶ 주파수 응답: 33Hz ~ 20kHz(-6dB)
- ▶ 오디오 입력단자: 광학, Bluetooth, USB(USB 재생은 미국 및 APAC 버전에서 사용 가능. 다른 버전의 경우 USB는 서비스 전용입니다.)

### USB 사양

- ▶ USB 포트: 유형 A
- ▶ USB 정격: 5V DC, 0.5A
- ▶ 지원 파일 형식: mp3

### 무선 규격

- ▶ Bluetooth 버전: 메인 바 - v5.3, 분리 가능한 서라운드 스피커 - v5.4
- ▶ Bluetooth 송신기 주파수 범위: 2400MHz~2483.5MHz
- ▶ 블루투스 송신 출력: <15dBm(EIRP)
- ▶ Wi-Fi 네트워크: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)
- ▶ 2.4G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 2412~2472MHz(2.4GHz ISM 대역, 미국 11개 채널, 유럽 및 기타 국가 13개 채널)
- ▶ 2.4G Wi-Fi 송신기 전력: < 20dBm(EIRP)
- ▶ 5G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 5.15 - 5.35GHz, 5.470 - 5.725GHz, 5.725 - 5.825GHz
- ▶ 5G Wi-Fi 송신기 출력: 5.15 - 5.25GHz <23dBm, 5.25 - 5.35GHz & 5.470 - 5.725GHz <20dBm, 5.725 - 5.825GHz <14dBm (EIRP)

참고: 밴드 5.6 ~ 5.64GHz는 호주/뉴질랜드로 방송 시 비활성화됩니다.

### 규격

- ▶ 전체 사운드바 치수(가로 x 높이 x 세로): 1404 x 58 x 136mm / 55.3" x 2.3" x 5.4"
- ▶ 사운드바 치수(가로 x 높이 x 세로): 1030 x 58 x 136mm / 40.6" x 2.3" x 5.4"
- ▶ 분리 가능한 서라운드 스피커 치수(각각)(가로 x 높이 x 세로): 202 x 58 x 136mm / 8" x 2.3" x 5.4"
- ▶ 서브우퍼 치수(가로 x 높이 x 세로): 315 x 277 x 275mm / 12.4" x 10.9" x 10.8"
- ▶ 사운드바 중량: 5.93kg / 13lbs
- ▶ 분리 가능한 서라운드 스피커 무게(각각): 1.3kg / 2.8lbs
- ▶ 서브우퍼 중량: 12kg / 26.5lbs
- ▶ 포장 치수(가로 x 높이 x 세로): 1124 x 381 x 452mm/44.3" x 15" x 17.8"
- ▶ 포장 중량: 28.8kg/63.5lbs(호주/뉴질랜드) 24.5kg/54.0lbs(APAC 기타)

\* RMS @THD 1%: 1235W

### One Commander 사양

- ▶ 전원 공급: 5V/0.5A~2A
- ▶ HDMI 비디오 출력단자(강화된 오디오 리턴 채널(eARC) 포함): 1개
- ▶ USB 포트: C 타입
- ▶ USB 정격: 5V DC, 500mA/1A/1.5A/2A
- ▶ Wi-Fi 네트워크: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)
- ▶ 2.4G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 2412~2472MHz(2.4GHz ISM 대역, 미국 11개 채널, 유럽 및 기타 국가 13개 채널)
- ▶ 2.4G Wi-Fi 송신기 전력: < 20dBm(EIRP)
- ▶ 5G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 5.15 - 5.35GHz, 5.470 - 5.725GHz, 5.725 - 5.825GHz
- ▶ 5G Wi-Fi 송신기 출력: 5.15-5.25GHz <23dBm
- ▶ 5.25-5.35GHz & 5.470-5.725GHz <20dBm, 5.725-5.825GHz <14dBm (EIRP)\*
- ▶ 규격(가로 x 높이 x 세로): 90.5 x 20.2 x 90.5mm / 3.6" x 0.8" x 3.6"
- ▶ 중량: 0.17kg/0.4lbs

## 구성품

- ▶ 메인 사운드바 1개
- ▶ 탈부착 가능한 무선 서라운드 스피커 2개
- ▶ 무선 서브우퍼 1개
- ▶ 1x One Commander
- ▶ 배터리 2개가 장착된 리모컨
- ▶ 전원 코드(지역 SKU에 따라 최대 6개)
- ▶ HDMI 케이블 1개
- ▶ L자형 벽걸이용 브라켓(메인 바) 2개 + U자형 벽걸이용 브라켓(서라운드 스피커용) 2개 키트 및 나사
- ▶ 측면 캡 4개
- ▶ 빠른 시작 가이드
- ▶ 안전 지침 및 품질보증서
- ▶ 벽걸이용 템플릿

면책 조항: 일부 기능은 일부 국가에서만 제공하는 구독 또는 서비스가 필요합니다