



게임의 승패를 좌우하는 사운드

게임, 스트리밍, 회의를 놀랍게 만드세요. JBL Quantum Stream의 고속 샘플링 및 14mm 이중 콘덴서는 배경 소음이 전혀 없이 음성이 항상 크고 선명하게 들리도록 하거나, 주변 소리를 포착하고 싶을 때 픽업 패턴 간에 전환합니다. 잠시 쉬고 싶으신가요? 버튼을 눌러 음소거 및 음소거 해제하고 RGB 링 표시기의 색상이 변하므로, 언제 들릴 수 있는지 항상 알게 됩니다. 어디서든, 세 가지 설정 옵션과 리버서블 스탠드로 마이크를 쉽게 장착하여 얼마든지 간편하고 원활한 플러그 앤 플레이 통신이 가능합니다.

특징

- ▶ 완벽한 음성 스트리밍을 위한 JBL 기술
- ▶ 두 가지 선택 가능한 음성 픽업 패턴
- ▶ 범용 마운팅
- ▶ 간편한 음량 조절을 통한 음성 모니터링
- ▶ 음소거 중일 때를 항상 파악
- ▶ 완벽한 스트리밍을 위한 이중 캡슐 콘덴서 마이크
- ▶ 내구성이 뛰어난 프리미엄 메탈 디자인
- ▶ JBL QuantumENGINE 호환성



특징 및 장점

완벽한 음성 스트리밍을 위한 JBL 기술

항상 크고 선명하게 들립니다. Quantum Stream의 이중 14mm 일렉트릭 콘덴서와 고속 96kHz 샘플링은 모든 사운드를 포착하여 완벽한 음성 스트리밍을 구현합니다.

두 가지 선택 가능한 음성 픽업 패턴

JBL Quantum Stream의 두 가지 음성 픽업 패턴을 사용하면, 단일 음성이 크고 선명하게 들리는 지향성 마이크와 둘 이상의 음성 또는 심지어 라이브 퍼포먼스도 포착하는 전방향 마이크 간에 쉽게 전환할 수 있습니다.

범용 마운팅

얼마든지, 어떠한 공간이나 상황에도 맞게 마이크를 장착하세요. 세 가지 설정 옵션과 리버서블 스탠드를 사용하여 JBL Quantum Stream을 360도로 전환하고, 카메라 삼각대에 연결하고, 붐 암에 부착하는 등을 할 수 있습니다.

간편한 음량 조절을 통한 음성 모니터링

원하는 방식으로 마이크 음성을 모니터링하세요. 헤드폰, 마이크 또는 PC에서 직접 PC 음량을 편리하게 제어하세요.

음소거 중일 때를 항상 파악

버튼을 눌러 음소거하거나 음소거를 해제할 수 있습니다. RGB 링 표시등이 사용자의 상태를 확인하므로, 언제 들릴 수 있는지 항상 알게 됩니다.

완벽한 스트리밍을 위한 이중 캡슐 콘덴서 마이크

2 x ϕ 14mm 일렉트릭 콘덴서 마이크 및 96kHz 샘플링 속도로 음성이 크고 선명하게 포착되고 있는지 확인합니다.

내구성이 뛰어난 프리미엄 메탈 디자인

스타일리시하고 견고한 JBL Quantum Stream은 알루미늄 스탠드, 금속 링, 철망으로 제작되어 사용 중 뛰어난 외관과 향상된 안정성을 제공합니다.

JBL QuantumENGINE 호환성

JBL QuantumENGINE PC 기반 소프트웨어는 경험을 게임 그 이상으로 확장하여 음성 EQ, 링 표시기의 RGB 색상, 마이크 음소거 및 음소거 해제, 폴라 패턴 선택 등의 기능을 조정할 수 있습니다.

구성품

JBL Quantum Stream 마이크
USB 전원 케이블
품질보증서/경고 1부(W/I)
QSG/안전 관리 지침 1부(S/I)

기술 사양

마이크

- ▶ 필요한 전력/소비량: 5V \equiv 500mA
- ▶ 샘플링 속도: 44.1kHz/48kHz/96kHz
- ▶ 비트 전송률: 16/24비트
- ▶ 캡슐: 14mm 일렉트릭 콘덴서 마이크
- ▶ 폴라 패턴: 지향성 및 전방향
- ▶ 주파수 응답: 20Hz-20kHz
- ▶ 감도: -37 ± 3 dB(1kHz/1Pa, 0dB=1v/Pa)
- ▶ 최대 SPL: 110dB

헤드폰 앰프

- ▶ 임피던스: >16ohms
- ▶ 전원 출력(RMS): 채널당 45mWrms (부하=32ohms)
- ▶ THD: <0.5% (부하=32ohms)
- ▶ 주파수 응답: 20Hz-20kHz
- ▶ 신호 대 잡음: 90dB(A 가중)

치수 - 스탠드가 포함된 마이크

- ▶ 길이 = 8cm(3.15인치) 너비 = 8cm(3.15인치) 높이 = 17.43cm(6.86인치)
- ▶ 중량: 248g/0.547lbs