# **TOUR ONE** M2

노이즈 캔슬링 기능이 탑재된 오버이어 무선 헤드폰



# - 편안한 착용감과 영감을 주는 디자인.

JBL Tour One M2의 트루 어댑티브 노이즈 캔슬링 기술은 방해 요소를 없애주어 전설적인 Hi-Res 인증 JBL Pro 사운드를 통해 좋아하는 재생 목록 또는 고요함을 즐길 수 있게 해줍니다. 이동 중에도 최대 50시간의 탁월한 spatial audio를 만끽하거나 전화 통화를 하면서 4-마이크 기술의 선명도를 즐겨 보세요. 일체형 마이크가 사용자의 음성까지 인식하기 때문에 Smart Talk 기능을 사용해 헤드폰을 끼고 빠르게 대화할 수 있습니다. 또는 헤드폰을 벗지 않고도 맞춤형 사운드 앰프를 켜서 나와 다른 사람의 음성 볼륨을 높일 수 있습니다.

# 특징

- 스마트 환경인식을 통한 트루 어댑티브 노이즈
  캔슬링 기능
- ▶ 음성 제어 기능이 있는 4-마이크를 통한 선명한 통화
- ▶ Smart 주변인식 기술
- ▶ 원활한 대화를 위한 Smart Talk 기능
- Legendary Pro Sound
- ▶ 몰입감 있고 입체적인 JBL 사운드
- Personi-Fi 2.0
- ▶ 해ㅈㅍ리 음선 제어
- ▶ Google 및 Microsoft의 스위프트 페어를 통한 빠르 페어링
- ▶ JBL 헤드폰 앱으로 컨트롤해보세요
- ▶ Bluetooth 5.3 LE 오디오\*





# TOUR ONE M2

# 노이즈 캔슬링 기능이 탑재된 오버이어 무선 헤드폰

# 특징 및 장점

**스마트 환경인식을 통한 트루 어댑티브 노이즈 캔슬링 기능** 어디에서든 인생 사운드트랙을 즐겨보세요. 트루 어댑티브 노이즈 캔슬링 기술은 소음 감지 마이크 4개를 자동으로 사용하여 실시간으로 주변 환경에 맞게 조정하기 때문에 집중해야 할 때 방해 요소를 최소화하고 JBL Tour One M2의 성능을 최적화하여 뛰어난 오디오 경험을 선사하며, JBL 헤드폰 앱으로 ANC 모드 제어를 조정할 수 있습니다.

음성 제어 기능이 있는 4-마이크를 통한 선명한 통화 JBL Tour One M2의 4-마이크 크리스탈 콜 알고리즘으로 시끄럽거나 바람이 부는 환경에서도 더 선명하게 대화를 나누거나 선호하는 보이스 어시스턴트의 도움을 받을 수 있습니다. 그리고 VoiceAware를 통해, 헤드폰으로 다시 전달된 마이크 입력의 양을 조절하여 자신의 목소리 음량을 선택할 수 있습니다.

Smart 주변인식 기능을 사용해 음악을 즐기면서 주변 세상의 소리에 귀를 기울이고, JBL 헤드폰 앱을 통해 맞춤형 사운드 앰프 버튼을 켜서 대화 볼륨 +15~20dB로 높이고 L/R 밸런스를 조정해보세요.

### 원활한 대화를 위한 Smart Talk 기능

Smart Talk 기능 덕분에 빠른 대화를 위해 음악을 일시 중지할 필요가 없습니다. 고급 음성 인식 기술이 사용자의 음성에 반응하여 음악을 일시 중지하고 TalkThru를 활성화합니다.

### Legendary Pro Sound

광범위한 글로벌 연구 및 테스트 덕분에, 우수한 JBL 서라운드 사운드는 주파수 또는 볼륨과 관계없이 정밀하고 정확한 오디오를 제공하며 모든 음악의 왜곡을 줄여줍니다. Tour One M2 40mm 드라이버가 풍부하고 강렬한 베이스부터 짜릿한 탑 노트까지 최고의 사운드 성능을 경험할 수 있습니다.

### 몰입감 있고 입체적인 JBL 사운드

골입감 있는 JBL 입체 사운드가 좋아하는 아티스트와 함께 극장, 콘서트 또는 스튜디오에 있는 듯한 느낌을 선사합니다. 독점 기술 덕분에 재생 중인 소스나 장치와 관계없이 거의 모든 곳에서 사운드를 즐길 수 있습니다.

## Personi-Fi 2.0

재생 목록의 모든 음을 선명하게 듣고 느껴 보세요. 사용자 및 사용자 기본 설정에 대한 정확한 정보를 사용하여 사용자에게 가장 적합하고 정확한 서라운드 사운드를 제공하여 개인의 스타일에 맞게 오디오 프로필을 구성해보세요.

### 핸즈프리 음성 제어

어디에 나는 디지털 세상과 연결을 유지할 수 있습니다. "헤이 구글" 또는 "알렉사"라고 말하기만 하면 선호하는 보이스 어시스턴트에게 말하고 여러 언어로 된 음성 프롬프트로 헤드폰을 제어할 수 있습니다.

Google 및 Microsoft의 스위프트 페어를 통한 빠른 페어링 기기와 가까운 블루투스 액세서리를 찾은 다음 탭하여 연결하세요. Microsoft 스위프트 페어를 사용하면 블루투스 기기를 Windows 10 이상 PC와 원활하게 페어링할 수 있습니다.

# JBL 헤드폰 앱으로 컨트롤해보세요

인생 사운드트랙을 맞춤화해보세요. 무료 JBL 헤드폰 앱을 다운로드하여 EQ를 사용자 지정하거나, 어댑티브 노이즈 캔슬링 기능을 켜거나, 앰비언트 사운드 제어 설정을 조정하고, 착용감이 잘 설정되었는지 확인해보세요. 또한 Touch 맞춤화를 통해 헤드폰의 작동 방식을 사용자 지정하거나 오디오 또는 비디오의 사운드 출력을 조정하여 콘텐츠를 최대한 활용하고 선호하는 보이스 어시스턴트를 선택할 수 있습니다.

JBL Tour One M2는 보다 안정적이고 안전한 연결을 위해 블루투스 5.3을 탑재하여 무선 연결을 최대한 즐길 수 있습니다. JBL Tour One M2는 최신 블루투스 기술을 탑재하여 미래 경쟁력을 이끌어 나갑니다.

\*추후 OTA 업데이트를 통해 사용 가능



# 기술 규격

### 일반 사양

- 드라이버 크기: 40mm/1.58인치 다이내믹 드라이버 전원 공급: 5V 1.5A 중량: 278g/0.61lbs 배터리 타입: 리튬 이온 배터리(920mAh/3.7V) 충전 시간: 방전 상태에서 2시간 블루투스 사용 및 ANC 미사용 시 음악 재생 시간: 최대 50시간 블루투스 및 ANC 사용시 음악 재생 시간: 최대 30시간

- 30시간 ANC 미사용 시 통화 시간: 최대 30시간 ANC 사용 시 통화 시간: 최대 21시간 주파수 응답(수동 필터): 10Hz 40kHz 주파수 응답(능동 필터): 10Hz~22kHz 임피던스: 32ohm 감도: 117dB SPL@1kHz 최대 SPL: 93dB 마이크 감도: -38 dBV/Pa @ 1 kHz 블루투스 버전: 5.3 블루투스 버전: 5.3 들두두스 프로필 더션: AZDP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2 블루투스 송신기 주파수 범위: 2400MHz-2483.5MHz 블루투스 송신기 출력: 4dBm 미만 블루투스 송신기 변조: GFSK, π/4-DQPSK,

# 제품 구성

JBL Tour One M2 헤드폰 1개 휴대용 케이스 1개 3.5mm 오디오 케이블 1개 품질보증서/경고 1부(W / !)

